KLATKA SCHODOWA LEWA - FRAGMENT RZUTU PARTERU. SKALA 1:100



KLATKA SCHODOWA PRAWA - FRAGMENT RZUTU PARTERU. SKALA 1:100





LEGENDA:

- TABLICA STEROWANIA OŚWIETLENIE W OBUD. PODTYNK. BC-I-1/12-TW-ECO
- TABLICA PIĘTROWA W OBUDOWIE WNĘKOWEJ.
- WYŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY, ŚWIECZNIKOWY, SCHODOWY, BISTABILNY O O IP20.
- WYŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY O O IP44.

WYKAZ OPRAW:

- OPRAWA BO.072 LugClassik: Medica n/t 4x14W LUB RÓWNOWAŻNA.
- OPRAWA BC.016 LugClassik: New PLX IP20 4x18 LUB RÓWNOWAŻNA.
- OPRAWA DO.004.20 CS.006 LugStar n/t Z SZYBĄ IP44 2x26 EVG LUB RÓWNOWAŻNA.
- OPRAWA DO.004.20 LugStar n/t 2x26 EVG LUB RÓWNOWAŻNA.
- OPRAWA ES.004.20 Rayluc Opal 2x36 EVG LUB RÓWNOWAŻNA.
- OPRAWA Lug S.A. CA.040.1M LugStar p/t Basic 2x26 Z CS.002 SZYBĄ PRZEZROCZYSTĄ LUB RÓWNOWAŻNA.

OZNACZENIA:

- OPRAWA WYPOSAŻONA W INWENTER Z PODTRZYMANIEM 1h.
- OZNACZENIE STYKU DANEGO WYŁĄCZNIKA ZAŁ./WYŁ. DANĄ OPRAWĘ LUB GRUPĘ OPRAW.
- OPRAWA ZASILANA PORZEZ "PATRZ OBJAŚNIENIA NIŻEJ". NR. ORW. W ROZDZ. TP Z KTÓREGO JEST ZASILONA DANA OPRAWA. NAZWA ROZDZIELNI Z KTÓREJ ZASILONA JEST DANA OPRAWA.
- OPRAWA ZASILANA PORZEZ PRZEKAŹNIK NR 1 ZABUD. W TP.
- OPRAWA ZASILANA PORZEZ STYCZNIK NR 1 ZABUD. W TP.

UWAGI:

1. PRZEWODY INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ PROJEKTUJE SIĘ UKŁADAĆ W TYNKU I W SUFICIE PODWIESZANYM, PRZEWODY W TYNKU NALEŻY UKŁADAĆ PIONOWO I POZIOMO PROSTYMI ODCINKAMI:
   - POZIOME ODCINKI INSTALACJI UKŁADAĆ W ODLEGŁOŚCI 0,3m OD SUFITU ,
   - PIONOWE ODCINKI INSTALACJI PROWADZIĆ 0,15m OD KRAWĘDZI OŚCIEŻNICY,
   W SUFICIE PODWIESZANY OPRZEWODOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROWADZIĆ PROSTYMI ODCINKAMI PROSTOPADLE I RÓWNOLEGLE DO ŚCIAN, PRZEWODY ELKTRYCZNE W SUFICIE PODWIESZANYM PROWADZIĆ W RURACH OSŁONOWYCH GIĘTKICH PCV NP. DVR PROD. AROT. O ROZMIARZE DOPASOWANYM DO ŚREDNICY PRZEWODÓW/KABLI ELEKTRYCZNYCH. WSZYSTKIE PRZEBICIA PRZEZ ŚCIANY I STROP USZCZELNIĆ. **W PRZYPADKU PRZEBICIA ŚCIANY W WYKONANIU PRZECIWPOŻAROWYM, PRZEBICIE USZCZELNIĆ MASĄ PRZECIWPOŻAROWĄ O KASIE OGNIOODPORNEJ RÓWNOWAŻNEJ KLASIE OGNIOODPORNEJ W JAKIEJ ZOSTAŁA WYKONANA WW. ŚCIANA.**
2. INSTALACJE ELEKTRYCZNĄ WYKONAĆ BEZ PUSZEK ROZGAŁĘŹNYCH ŁĄCZENIE PRZEWODÓW WYKONAĆ NA STYKACH OPRAW, ZALECA SIĘ ABY NA JEDEN ZACISK OPRAWY NIE PRZYPADAŁO WIĘCEJ NIŻ DWIE ŻYŁY PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH.
4. DO OPRAW Z INWENTEREM NALEŻY DOPROWADZIĆ DODATKOWĄ ŻYŁĘ LGY 1,5mm Z OBWODU TABLICY PIĘTROWEJ TP, KTÓRY ZASILA DANĄ OPRAWĘ.
5. WYŁĄCZNIKI OŚWIETLENIOWE ZAMONTOWAĆ NA WYSOKOŚĆ 1,2m OD POSADZKI.
6. NA ETAPIE WYKONAWSTWA UZGODNIĆ LOKALIZACJE WYŁĄCZNIKÓW OŚWIETLENIOWYCH ORAZ ICH WYSOKOŚĆ MONTAŻU Z INWESTOREM.

Nr pom.	Funkcja pomieszczenia	
0,1	Sala 2-osobowa	17,26 m²
0,2	Sala 2-osobowa	18,89 m²
0,3	Sala 3-osobowa	25,24 m²
0,4	Sala 2-osobowa	17,79 m²
0,5	Magazyn	6,75 m²
0,6	Magazyn naczyń czystych	1,78 m²
0,7	Magazyn	3,95 m²
0,8	Wydawalnia posiłków	14,62 m²
0,9	Zmywalnia	3,39 m²
0,10	Sala 3-osobowa	20,02 m²
0,11	WC pacjentów + męskie	4,93 m²
0,12	Łazienka męska	10,24 m²
0,13	Sala 2-osobowa	17,68 m²
0,14	Sala 2-osobowa	18,88 m²
0,15	Sala 2-osobowa	17,44 m²
0,16	Sala 3-osobowa	26,65 m²
0,17	Sala 2-osobowa	18,24 m²
0,18	Pom. porządkowe	1,80 m²
0,19	Magazyn	14,27 m²
0,20	Brudownik	12,65 m²
0,21	WC personelu	3,27 m²
0,22	Gabinet diagnostyczno-zabiegowy	21,05 m²
0,23	Dyżurka pielęgniarek	14,49 m²
0,24	Łazienka damska	10,04 m²
0,25	Sala 2-osobowa	17,20 m²
0,26	Sala 2-osobowa	15,01 m²
0,27	WC pacjentów damskie	2,71 m²
0,28	WC oddziałowych	3,32 m²
0,29	Komunikacja	139,78 m²
0,30	Klatka schodowa	27,10 m²
0,31	Klatka schodowa	20,55 m²
0,32	Klatka schodowa	20,28 m²
	razem:	567,45 m²

LEGENDA:

- Zakres opracowania
- Ściany istniejące
- Ściany działowe projektowane

podpis :	AUTOR:
	mgr inż. Dariusz Zuń
podpis :	PROJEKTANT:
	Leon Zuń upr. nr 299/Sz/83
podpis :	SPRAWDZAJĄCY:
	inż. Sławomir Sarosiek upr. nr 65/64

Inwestycja

Przebudowa I piętra budynku Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Goleniowie - Oddział Szpitalny, Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

Adres

działka nr 212, obręb geod. nr 3 72-100 Goleniów

Inwestor

Powiat Goleniowski
ul. Dworcowa 1
72-100 Goleniów

temat rysunku

RZUT I KONDYGNACJI
- WEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA OŚWIETLENIA

faza:	branża:
Projekt wykonawczy	elektryczna

nr rys.:	data:	skala:
2	WRZESIEŃ 2011	1:100

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE/
COPY RIGHTS RESERVED
Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim
Wszelkie kopiowanie, powielanie, odtwarzanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze

strona